

Ficha técnica

Brother

Modelos / familias

PT-E310BT, PT-E560B, PT-E560BT

Fuente del fabricante

Guía del usuario (HTML/PDF)

<https://support.brother.com/g/s/es/htmldoc/ptouch/e310bt/spa/PDF/PDF.pdf>

Las páginas siguientes son un extracto técnico del documento oficial del fabricante.

Especificaciones

- >> Impresión
- >> Tamaño
- >> Interfaz
- >> Entorno
- >> Fuente de alimentación
- >> Soportes
- >> Memoria
- >> Sistemas operativos compatibles

Impresión

Velocidad de impresión ¹	Uso del adaptador de CA ²	- PT-E310BT Hasta 20 mm/s - PT-E510/PT-E560BT Hasta 30 mm/s
	Uso de la batería	- PT-E310BT Hasta 20 mm/s - PT-E510/PT-E560BT Hasta 20 mm/s
Resolución de impresión		- PT-E310BT 112 puntos/180 ppp - PT-E510/PT-E560BT 128 puntos/180 ppp
Altura máxima de impresión ³		- PT-E310BT Hasta 15,8 mm (cuando se use cinta de 18 mm) - PT-E510/PT-E560BT Hasta 18,0 mm (cuando se use cinta de 24 mm)

¹ La velocidad de impresión real varía según las condiciones.

² Cuando se usa el adaptador de CA para USB Type-C (PA-AD-004/opcional)

³ El tamaño real de los caracteres puede ser inferior a la altura máxima de impresión.

Tamaño

Peso	- PT-E310BT Aproximadamente 785 g (sin batería ni casete de cinta) - PT-E510/PT-E560BT Aproximadamente 1050 g (sin batería ni casete de cinta)
Dimensiones	- PT-E310BT Aproximadamente 135 mm (An.) x 235,5 mm (Pr.) x 70,3 mm (Al.) - PT-E510/PT-E560BT Aproximadamente 132 mm (An.) x 244 mm (Pr.) x 80 mm (Al.)
LCD	- PT-E310BT 15 caracteres x 2 líneas (128 x 56 puntos) - PT-E510/PT-E560BT 17 caracteres x 2 líneas (240 x 120 puntos)

Interfaz

USB	USB Ver. 2.0 (Full Speed) (Tipo C) Clase USB: clase de impresora
Bluetooth (PT-E310BT/PT-E560BT)	Bluetooth Ver. 5.0 Perfil compatible: SPP Protocolo compatible: iAP

Entorno

Temperatura de funcionamiento	Entre 10 y 35 °C
Humedad de funcionamiento	Entre 20 y 80% Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C

Fuente de alimentación

Batería	Batería recargable de iones de litio: 7,2 V Nombre del modelo: BA-E001
Adaptador (opcional)	Adaptador de CA para USB Type-C: 12 V Nombre del modelo: PA-AD-004
Tiempo de carga 1	Aproximadamente 3 horas

1 Cuando se usa el adaptador de CA para USB Type-C (PA-AD-004/opcional)

Soportes

Ancho de cinta	Casete de cinta TZe estándar	- PT-E310BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm - PT-E510/PT-E560BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
	Casete de cinta HGe	- PT-E310BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm - PT-E510/PT-E560BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
	Casete de tubo HSe (relación de termorretractibilidad de 2:1)	- PT-E310BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm - PT-E510/PT-E560BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm
	Casete de tubo HSe (relación de termorretractibilidad de 3:1)	- PT-E310BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mm - PT-E510/PT-E560BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mm, 21,0 mm
Nº. de líneas		PT-E310BT Cinta de 18 mm: 1-5 líneas Cinta de 12 mm: 1-3 líneas Cinta de 9 mm: 1-2 líneas Cinta de 6 mm: 1-2 líneas Cinta de 3,5 mm: 1 línea

	PT-E510/PT-E560BT Cinta de 24 mm: 1-7 líneas Cinta de 18 mm: 1-5 líneas Cinta de 12 mm: 1-3 líneas Cinta de 9 mm: 1-2 líneas Cinta de 6 mm: 1-2 líneas Cinta de 3,5 mm: 1 línea
--	--

Memoria

Memoria de archivo	Búfer de texto	Máximo 1800 caracteres
	Almacenamiento de archivos	Máximo 99 archivos
Memoria de datos transferidos		6 MB

Sistemas operativos compatibles

Para obtener la última lista de software compatible, visite support.brother.com/os.



Información relacionada

- [Apéndice](#)

Ayuda y servicio de atención al cliente de Brother

Si necesita ayuda a la hora de utilizar su producto Brother, visite support.brother.com para consultar las preguntas frecuentes y consejos para la solución de problemas. También puede descargar el software, los controladores y el firmware más recientes para mejorar el rendimiento de su equipo, así como la documentación de usuario para aprender a sacar el máximo partido de su producto Brother.

Puede obtener más información sobre los productos y la asistencia técnica en el sitio web de la oficina local de Brother. Visite global.brother/en/gateway para encontrar los datos de contacto de su oficina local de Brother y para registrar su nuevo producto.



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

brother