

Ficha técnica

Brother

Modelos / familias

PT-D410

Fuente del fabricante

Guía del usuario (HTML/PDF)

<https://support.brother.com/g/s/es/htmldoc/ptouch/d410/spa/PDF/PDF.pdf>

Las páginas siguientes son un extracto técnico del documento oficial del fabricante.

Especificaciones

- >> Impresión
- >> Tamaño
- >> Interfaz
- >> Entorno
- >> Fuente de alimentación
- >> Soportes
- >> Memoria
- >> Sistemas operativos compatibles

Impresión

Velocidad de impresión (Según el material utilizado)	Máxima 20 mm/s (PT-D410) Máxima 30 mm/s (PT-D460BT)
Altura máxima de impresión	15,8 mm (cuando se usa cinta de 18 mm) ¹

¹ El tamaño real de los caracteres puede ser inferior a la altura máxima de impresión.

Tamaño

Peso	Aproximadamente 760 g (sin pilas ni casete de cinta) (PT-D410) Aproximadamente 770 g (sin pilas ni casete de cinta) (PT-D460BT)
Dimensiones	Aproximadamente 187 mm (An.) x 178 mm (Pr.) x 72 mm (Al.) (PT-D410) Aproximadamente 187 mm (An.) x 178 mm (Pr.) x 72 mm (Al.) (PT-D460BT)
LCD	128 x 48 puntos (PT-D410) 320 x 120 puntos (PT-D460BT)

Interfaz

USB	USB 2.0 (Full Speed) (Micro B)
Bluetooth (PT-D460BT)	Bluetooth Ver. 5.0 SPP: iAP2

Entorno

Temperatura de funcionamiento	Entre 10 °C y 35 °C
Humedad de funcionamiento	Entre 20% y 80% Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C

Fuente de alimentación

Batería	Seis pilas alcalinas de tamaño AA (LR6) Adaptador de CA (AD-E001A)
----------------	---

Soportes

Ancho de cinta	Casete de cinta TZe estándar: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Nº. de líneas	Cinta de 18 mm: 1-5 líneas Cinta de 12 mm: 1-3 líneas Cinta de 9 mm: 1-2 líneas

	Cinta de 6 mm: 1-2 líneas Cinta de 3,5 mm: 1 línea
--	---

Memoria

Búfer de texto	Máximo 280 caracteres
Almacenamiento de archivos	Máximo 50 archivos (PT-D410) Máximo 70 archivos (PT-D460BT)

Sistemas operativos compatibles

Para obtener la última lista de software compatible, visite support.brother.com.



Información relacionada

- [Apéndice](#)

Ayuda y atención al cliente de Brother

Si necesita ayuda a la hora de utilizar su producto Brother, visite support.brother.com para ver las preguntas frecuentes y obtener consejos para la solución de problemas. También puede descargar el software, los controladores y el firmware más recientes para mejorar el rendimiento de su equipo, así como la documentación de usuario para aprender a sacar el máximo partido de su producto Brother.

Puede obtener más información sobre los productos y la asistencia técnica en el sitio web de la oficina local de Brother. Visite www.brother.com para localizar los datos de contacto de su oficina local de Brother y para registrar su nuevo producto.



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

brother