

Ficha técnica

Brother

Modelos / familias

PT-E720BT

Fuente del fabricante

Guía del usuario (HTML/PDF)

<https://support.brother.com/g/s/es/htmldoc/ptouch/e720bt/spa/PDF/PDF.pdf>

Las páginas siguientes son un extracto técnico del documento oficial del fabricante.

Especificaciones

- >> Impresión
- >> Tamaño
- >> Interfaz
- >> Entorno
- >> Fuente de alimentación
- >> Especificación del material de impresión
- >> Sistemas operativos compatibles

Impresión

Resolución de impresión	- PT-E720BT 64 puntos / 180 ppp - PT-E920BT 560 puntos / 360 ppp
Velocidad de impresión (dependiendo del material utilizado)	Máxima 20 mm/s
Altura máxima de impresión	- PT-E720BT 18 mm - PT-E920BT 32 mm

Tamaño

Peso	- PT-E720BT Aproximadamente 640 g (batería incluida) - PT-E920BT Aproximadamente 1170 g (batería incluida)
Dimensiones	- PT-E720BT Aproximadamente 128 mm (An) x 128 mm (Al) x 67 mm (Pr) - PT-E920BT Aproximadamente 138 mm (An) x 138 mm (Al) x 94 mm (Pr)

Interfaz

USB	- PT-E720BT USB ver. 2.0 (alta velocidad) (USB Micro-B) - PT-E920BT USB ver. 2.0 (alta velocidad) (USB tipo C)
Bluetooth	Bluetooth Perfil compatible: SPP

Entorno

Temperatura de funcionamiento	Entre 10 y 35 °C
Humedad de funcionamiento	Entre 20 y 80% Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C

Fuente de alimentación

Batería	PT-E720BT
----------------	---

	Batería recargable de iones de litio: PA-BT-005 • PT-E920BT Batería recargable de iones de litio: PA-BT-003
--	---

Especificación del material de impresión

Ancho de cinta	• PT-E720BT Casete de cinta TZe/HGe de Brother: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm • PT-E920BT Casete de cinta TZe/cinta HGe/etiquetas FLe de Brother: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm
-----------------------	---

Sistemas operativos compatibles

Para obtener la última lista de software compatible, visite support.brother.com/os.

✓ Información relacionada

- [Apéndice](#)

Kit de desarrollo de software

El Kit de desarrollo de software (SDK) está disponible en el Brother Developer Center (<https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html>).




También se pueden descargar el b-PAC SDK y los SDK para dispositivos móviles (Android™, iPhone y iPad). (Los SDK disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso).



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

Accesorios opcionales

Modelos a los que se aplica	Nombre de la pieza	Número de la pieza
PT-E720BT	Batería recargable de iones de litio 	PA-BT-005
PT-E920BT	Batería recargable de iones de litio 	PA-BT-003
PT-E920BT	Cargador de la batería 	PA-BC-002 ^{1 2}

¹ No disponible en algunos países.

² El adaptador de CA se vende por separado



Información relacionada

- [Apéndice](#)

Ayuda y servicio de atención al cliente de Brother

Si necesita ayuda a la hora de utilizar su producto Brother, visite support.brother.com para consultar las preguntas frecuentes y consejos para la solución de problemas. También puede descargar el software, los controladores y el firmware más recientes para mejorar el rendimiento de su equipo, así como la documentación de usuario para aprender a sacar el máximo partido de su producto Brother.

Puede obtener más información sobre los productos y la asistencia técnica en el sitio web de la oficina local de Brother. Visite global.brother/en/gateway para encontrar los datos de contacto de su oficina local de Brother y para registrar su nuevo producto.



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

brother

